

RW-16G1

## Windows®8.1 Pro 64bit モデル向け ドライバーインストール手順書

### 目次

■Intel® BlueTooth.....	2
■Intel® Chipset.....	3
■Intel® Graphics.....	4
■Intel® ME.....	5
■Intel® Rapid Storage Tech.....	6
■Intel® WirelessLAN.....	7
■Realtek Audio.....	8
■Realtek CardReader.....	9
■Sony NFC.....	10

## ■Intel® Bluetooth

【ドライバー名】	インテル(R) ワイヤレス Bluetooth(R)
【バージョン】	17.1.1409.486
【登録名】	Intel_PROSet_Wireless_for_Bluetooth_Technology_Software_003.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象OS】	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional

### <ご注意>

本手順に従ってインストールを行うことでBluetooth機器の設定が初期化されます。このためBluetooth機器を使用するには再設定を行う必要があります。

### <インストール手順>

1. Intel\_PROSet\_Wireless\_for\_Bluetooth\_Technology\_Software\_003.zipを解凍し、その中に含まれるAutorun.exeを実行します。
2. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、《はい》ボタンをクリックします。
3. 「Welcome to the Intel® PROSet/Wireless Tools Installation Wizard」ダイアログボックスが表示されたら、《次へ》ボタンをクリックします。
4. 「インテル(R) ワイヤレス Bluetooth(R) セットアップ・ウィザードによるこそ」ダイアログボックスが表示されたら、《次へ》ボタンをクリックします。
5. 「使用許諾契約書」ダイアログボックスが表示されたら、「使用許諾契約の条項に同意します」にチェックを入れ、《次へ》ボタンをクリックします。
6. 「インストール先フォルダー」ダイアログボックスが表示されたら、《次へ》ボタンをクリックします。
7. 「インストール中...」ダイアログボックスが表示され、インストールが始まります。
8. 「インテル(R) ワイヤレス Bluetooth(R) セットアップ・ウィザードを完了しました」ダイアログボックスが表示されたら、《完了》ボタンをクリックします。再起動が要求された場合は再起動を行ってください。

### <バージョン確認>

1. 《チャーム》 - 《設定》 - 《コントロールパネル》 - 《ハードウェアとサウンド》を開きます。
2. 「デバイスとプリンター」から《デバイスマネージャー》を開きます。
3. 《Bluetooth》を開きます。
4. 《インテル(R) ワイヤレス Bluetooth(R)》をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。  
→ 「バージョン:」に「17.1.1409.486」と表示されていれば、正常にインストールされています。  
Bluetooth デバイスの再設定を行ってください。

---

## ■Intel® Chipset

【ドライバー名】	インテル(R) チップセットデバイス
【バージョン】	9.4.0.1027
【登録名】	Intel_Chipset_Software_Installation_Utility_002.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象OS】	Windows 8.1 Pro

### <インストール手順>

1. Intel\_Chipset\_Software\_Installation\_Utility\_002.zip を解凍し、その中に含まれる infinst\_autol.exe を実行します。
2. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
3. 「Intel(R) Package Manager」ダイアログボックスが表示されファイルが伸張処理されますので少し待ちます。
4. 「インテル(R) チップセットデバイスソフトウェア」ダイアログボックスの「セットアッププログラムへようこそ」が表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
5. 「使用許諾契約書」ダイアログボックスが表示しますので、<<はい>>ボタンをクリックします。
6. 「ReadMe ファイル情報」ダイアログボックスが表示しますので、<<次へ>>ボタンをクリックします。
7. 「セットアップ完了」ダイアログボックスが表示しますので、<<完了>>ボタンをクリックします。

### <バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>を開きます。
2. 「デバイスとプリンター」から<<デバイスマネージャー>>を開きます。
3. <<システムデバイス>>を開きます。
4. <<Intel(R) 8 Series LPC Controller (Premium SKU) - 9C43>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。  
→ 「バージョン:」に「9.4.0.1027」と表示されていれば、正常にインストールされています。

---

## ■Intel® Graphics

【ドライバー名】	インテル(R) Graphics Driver - 64 Bit
【バージョン】	10.18.10.3368
【登録名】	Intel_Graphics_Driver-64 Bit_002.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象OS】	Windows 8.1 Pro

### <インストール手順>

1. Intel\_Graphics\_Driver-64 Bit\_002.zip を解凍し、その中に含まれる win64.zip を解凍します。
2. Setup.exe を実行します。
3. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
4. 「インテル(R) インストールフレームワーク」ダイアログボックスが表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
5. 「使用許諾契約書」が表示されますので、<<はい>>ボタンをクリックします。
6. 「システム要件とインストール情報」が表示されますので、<<次へ>>ボタンをクリックします。
7. 「セットアップの進行状況」ダイアログボックスが表示されますので、「[次へ]をクリックしてください」が表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
8. 「今すぐ再起動しますか」の問いに、「はい、コンピューターを今すぐ再起動します」か、「いいえ、コンピューターを後で再起動します」のどちらかを選んだ後、<<完了>>ボタンをクリックします。

### <バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>を開きます。
2. 「デバイスとプリンター」から<<デバイスマネージャー>>を開きます。
3. <<ディスプレイアダプター>>を開きます。
4. <<Intel (R) HD Graphics Family>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。  
→ 「バージョン:」に「10.18.10.3368」と表示されていれば、正常にインストールされています。

---

## ■ Intel® ME

【ドライバー名】	インテル(R) Management Engine (Intel(R) ME) Software
【バージョン】	9.5.21.1754
【登録名】	Intel_ME_Firmware9.5_SKU_5MB_002.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象OS】	Windows 8.1 Pro

### <インストール手順>

1. Intel\_ME\_Firmware9.5\_SKU\_5MB\_002.zip を解凍し、その中に含まれる ME9.5\_5M\_9.5.21.1754\_SW\_Only.zip を解凍します。
2. Installers フォルダ内の MEI-Only Installer フォルダの MEISetup.exe を実行します。
3. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
4. 「Intel(R) マネジメント・エンジン コンポーネント」ダイアログボックスの「セットアップ プログラムへようこそ」が表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
5. 「使用許諾契約書」ダイアログボックスが表示しますので、<<はい>>ボタンをクリックします。
6. 「セットアップの進行状況」ダイアログボックスが表示しますので、「[次へ]をクリックしてください」が表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
7. 「セットアップ完了」ダイアログボックスが表示しますので、<<完了>>ボタンをクリックします。

### <バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>を開きます。
2. 「デバイスとプリンター」から<<デバイスマネージャー>>を開きます。
3. <<システムデバイス>>を開きます。
4. <<Intel(R) Management Engine Interface>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。  
→ 「バージョン : 」に「9.5.21.1754」と表示されていれば、正常にインストールされています。

---

## ■ Intel® Rapid Storage Tech

【ドライバー名】	Intel (R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー
【バージョン】	12.8.2.1000
【登録名】	SetupRST.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象 OS】	Windows 8.1 Pro

### <インストール手順>

1. SetupRST.zip を解凍し、その中に含まれる SetupRST.exe を実行します。
2. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
3. 「Intel (R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー」ダイアログボックスの「ようこそ」が表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
4. 「使用許諾契約書」ダイアログボックスが表示されたら、「使用許諾契約の条項に同意する」にチェックを行い、<<次へ>>ボタンをクリックします。
5. 「ReadMe ファイル情報」ダイアログボックスが表示しますので、<<次へ>>ボタンをクリックします。
6. 「宛先フォルダー」ダイアログボックスが表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。(インストール先を変更する場合は変更します。)
7. 「完了」ダイアログボックスが表示しますので、「次の製品が正常にインストールされました。 インテル (R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー」を確認し、「今すぐ再起動しますか」の問いに、「はい、コンピューターを今すぐ再起動します」か、「いいえ、コンピューターを後で再起動します」のどちらかを選んだ後、<<完了>>ボタンをクリックします。

### <バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>を開きます。
2. 「デバイスとプリンター」から<<デバイスマネージャー>>を開きます。
3. <<IDE ATA/ATAPI コントローラー>>を開きます。
4. <<Intel (R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。  
→ 「バージョン : 」に「12.8.2.1000」と表示されていれば、正常にインストールされています。

---

## ■Intel® WirelessLAN

【ドライバー名】	Intel (R) PROSet/Wireless ソフトウェア
【バージョン】	17.13.0.9
【登録名】	Intel_PROSet_Wireless_for_WiFi_Technology_Software_004.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象OS】	Windows 8.1 Pro

### <インストール手順>

1. Intel\_PROSet\_Wireless\_for\_WiFi\_Technology\_Software\_004.zip を解凍し、その中に含まれる Autorun.exe を実行します。
2. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、《はい》ボタンをクリックします。
3. 「Intel (R) PROSet/Wireless ソフトウェア」ダイアログボックスが表示されたら、「エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) を確認し、同意します」にチェックを入れ、《アップグレード》ボタンをクリックします。
4. 「インストールを完了するには再起動が必要です。・・・」ダイアログボックスが表示されますので、《はい》ボタンをクリックして再起動します。

### <バージョン確認>

1. 《チャーム》 - 《設定》 - 《コントロールパネル》 - 《ハードウェアとサウンド》を開きます。
  2. 「デバイスとプリンター」から《デバイスマネージャー》を開きます。
  3. 《ネットワークアダプター》を開きます。
  4. 《Intel (R) Dual Band Wireless-AC 7260》をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。
- 「バージョン : 」に「17.13.0.9」と表示されていれば、正常にインストールされています。

---

## ■Realtek Audio

【ドライバー名】	Realtek High Definition Audio ドライバー
【バージョン】	6.0.1.7173
【登録名】	7173_PG386_Win8.1_Win8_Win7_WHQL.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象OS】	Windows 8.1 Pro

### <インストール手順>

1. 7173\_PG386\_Win8.1\_Win8\_Win7\_WHQL.zip を解凍し、その中に含まれる Setup.exe を実行します。
2. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
3. 「Realtek High Definition Audio Driver の InstallShield Wizard へようこそ」ダイアログボックスが表示されたら、《次へ》ボタンをクリックします。
4. 「InstallShield Wizard の完了」ダイアログボックスが表示されたら、「はい、今すぐコンピューターを再起動します」か、「いいえ、後でコンピューターを再起動します。」のどちらかを選んだ後、<<完了>>ボタンをクリックします。

### <バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>を開きます。
2. 「デバイスとプリンター」から<<デバイスマネージャー>>を開きます。
3. <<サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー>>を開きます。
4. <<Realtek High Definition Audio>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。  
→ 「バージョン : 」に「6.0.1.7173」と表示されていれば、正常にインストールされています。

---

## ■Realtek CardReader

【ドライバー名】	Realtek CardReader ドライバー
【バージョン】	6. 2. 9600. 21240
【登録名】	RtsPer_6. 2. 9600. 21240_XPVSW7W8WB_WHQL_20130913. zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象 OS】	Windows 8.1 Pro

### <インストール手順>

1. RtsPer\_6. 2. 9600. 21240\_XPVSW7W8WB\_WHQL\_20130913. zip を解凍し、その中に含まれる Setup. exe を実行します。
2. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
3. 「InstallShield Wizard の完了」ダイアログボックスが表示されたら、<<完了>>ボタンをクリックします。

### <バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>を開きます。
2. 「デバイスとプリンター」から<<デバイスマネージャー>>を開きます。
3. <<メモリ テクノロジ デバイス>>を開きます。
4. <<Realtek PCIE CardReader>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。  
→ 「バージョン : 」に「6. 2. 9600. 21240」と表示されていれば、正常にインストールされています。

---

## ■Sony NFC

【ドライバー名】	NFC ポートソフトウェア
【バージョン】	1.2.0.8
【登録名】	1.2.0.8_NPS_5325WithReleaseNote_002.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象OS】	Windows 8.1 Pro

### <インストール手順>

1. 1.2.0.8\_NPS\_5325WithReleaseNote\_002.zip を解凍し、その中に含まれる NFCPort.exe を実行します。
2. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
3. 「NFC Port Software Setup Ver5.3.2.5」ダイアログボックスの「はじめに」が表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。・「ファイルコピーの開始」が表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
4. 「InstallShield Wizard の完了」が表示されたら、<<完了>>ボタンをクリックします。

### <バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>を開きます。
2. 「デバイスとプリンター」から<<デバイスマネージャー>>を開きます。
3. <<近接通信デバイス>>を開きます。
4. <<NFC Port/PaSoRi 100 USB>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。  
→ 「バージョン：」に「1.2.0.8」と表示されていれば、正常にインストールされています。

本書は改良のため、事前の予告無く内容の一部が変更されることがあります。